

# HT-1002LCD

## UPS interactiva con protección coaxial y puertos USB para carga 1000VA / 500W



La Serie HT de Forza es un Sistema UPS de línea interactiva concebida para suministrar energía eléctrica limpia a sus equipos de oficina, electrónicos y sistemas de cine en el hogar, a la par con un avanzado nivel de protección. Evita la degradación del rendimiento de su valioso equipo y la pérdida de datos al mantener un flujo de corriente constante durante interrupciones en el servicio eléctrico o ante fluctuaciones en la línea de suministro. Al integrar una práctica pantalla LCD, protección coaxial contra sobretensiones, además de la función de respaldo con batería en una sola unidad, la serie HT emerge como la mejor en su tipo por su desempeño, calidad y reducido tamaño. Disponible en configuraciones de 750VA y 1000VA.

### Características

- UPS con topología de línea interactiva
- Práctico panel de LCD indica el estado funcional en tiempo real
- Protección de red/línea telefónica
- Protección de línea coaxial
- Diez (10) tomacorrientes NEMA universales 5-15
- Cinco (5) tomacorrientes con regulación de tensión y respaldo de batería, más seis (5) con supresión de sobretensión solamente
- Dos puertos USB de 2,1 amperes con protección para carga, ambos ubicados en el panel superior
- Batería desmontable y de fácil reemplazo
- Ideal para aplicaciones residenciales y comerciales

# 1000VA

## NIVEL DE PROTECCIÓN 5

- + Interruptor
- + Supresor de sobretensión
- + Protector de voltaje
- + Regulador de voltaje
- + Respaldo de batería



Ideal para



<b>Aspectos generales</b>	
Capacidad	1000VA/500W
<b>Entrada</b>	
Tensión nominal	220V
Margen de tensión	162-268VCA
Frecuencia	45-65Hz (detección automática)
Tipo de enchufe	NEMA 5-15P
<b>Salida</b>	
Tensión nominal	120V+/-10%
Frecuencia	50/60Hz
Estabilidad de frecuencia	+/- 1Hz modo de batería
Forma de onda	Onda senoidal modificada
Número total de salidas	10 NEMA 5-15R
Tomacorrientes con respaldo de batería /supresión de sobretensión	5
Tomacorrientes exclusivos contra sobretensión	5
Protección de red	RJ-45
Protección para línea de teléfono/fax/módem	RJ-11
Protección para cable y satélite	Incluido
Cargador USB	2,1A máx (2)
<b>Batería</b>	
Tipo y número de baterías	12V /9Ah (1)
Tiempo de autonomía	32 min.**
Tiempo de recarga	Hasta el 90% de su capacidad en 4 horas luego de la descarga completa
Modelo con batería intercambiable	Sí
<b>Regulación de tensión</b>	
Tensión de corte máxima	268V
Elevación	198V
Reducción	242V
Tensión de corte mínima	162V
<b>Regulación de frecuencia</b>	
Selección automática de frecuencia	Incluido
<b>Transferencia de línea a batería</b>	
Tiempo típico de transferencia	2-4ms
Transferencia a batería por baja tensión en la línea	162VCA
Transferencia a batería por alta tensión en la línea	268VCA
<b>Alarmas/Indicadores</b>	
Indicadores visuales	Pantalla de LCD de fácil lectura con luz de fondo azul que exhibe el voltaje de entrada y de salida, el estado de la batería, el nivel de carga y el estado de la UPS.
Audible	Modo de batería: Se activa cada 10 segundos Bajo voltaje de la batería: Se activa una vez por segundo Sobrecarga: Emite un tono una vez cada 0.5 segundo Falla: Sonido continuo
<b>Protección</b>	
Protección total	Regulación de tensión, sobrecarga, protección contra descarga y sobrecarga.
Joules	510J
<b>Funciones especiales</b>	
Opción de "arranque en frío"	Incluido
Carga automática	Incluido


MPN

HT-1002LCD

<b>Características ambientales</b>	
Temperatura de funcionamiento	0-40°C
Temperatura de almacenamiento	-20-50°C
Humedad relativa	0-90% no condensada
Ruido audible	<40dB a un metro
<b>Aspectos físicos</b>	
Cubierta	Plástico retardador de llama
Dimensiones	336x200x114mm
Peso	6,5kg
<b>Información adicional</b>	
Garantía	3 años*

\*2 años en las baterías

\*\*Computadora individual más monitor



Forza Power Technologies® es marca registrada. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños. Cualquier mención de los mismos es por motivos informativos solamente y por ende, no representa recomendación ni promoción alguna por parte de la empresa. Forza Power Technologies® no asume ninguna responsabilidad por el uso ni el funcionamiento de tales productos. Hecho en China.